



特記)

1. 盤内配線はMCB-コンセント間の電線(4本)は耐火電線を使用する
その他の電線はHIVを使用する
 2. 2Pコンセントは向かって左側をアース側とする
- 注) 承認される際、所轄の消防署の承諾を受けてください。
総合操作盤には対応していません。

| 使用機器一覧表 | | | | | |
|---------|--------------------|------------------|--------|-------------|----|
| 部品名 | 型式 | 仕様 | メーカー | 数量 | |
| MCB | BH-K | 2P50/20AT | 三菱電機 | 1 | |
| コンセント | WK3001W | 2P15A125V(アース付) | パナソニック | 2 | |
| 銘板一覧表 | | | | | |
| CP番号 | 名称 | 地色/文字色 | サイズ | 数量 | |
| CP1 | 非常コンセント単相100V(シール) | 白色/赤色 | 12×75 | 1 | |
| △ | .. | 非常コンセント盤 ボード有 | 作図 | 2020年 2月 6日 | |
| △ | .. | | 図番 | OCP9008(0) | |
| △ | .. | | 承認 | 照査 | 製図 |
| △ | .. | | 縮尺 | | |

※ 材料 t1.6電気亜鉛めっき鋼板
仕上 メラミン樹脂焼付塗装(日塗工C22-90B)

